



MR[®] 51 Wechselstrom-Handmagnet 230 V (AC)
mit festem Kabelanschluss, inkl. beweglicher Vorsatzpole





Eigenschaften:

- Eigene Herstellung - Made in Germany
- Schlagfestes, robustes Gehäuse
- Klein, leicht, stark
- Ergonomisch geformt
- Leichtgewicht 2,9 kg
- Wartungsarm

Technische Daten:

Art.-Nr. MR [®] 51 Wechselstrom-Handmagnet	51
Spannung / Frequenz:	230V AC / 50-60 Hz
Strom:	2.8 Ampere
Maße der Vorsatzpole: Abstand zwischen den Polen:	133 mm 65-155 mm
Abreißkraft: (Abstand zwischen den Polen 135-150 mm):	ca. 5,4 kg
Feldstärke:	Polabstand = 155 mm: > 3,3 kA/m Polabstand = 110 mm: > 3,8 kA/m Polabstand = 65 mm: > 6,0 kA/m
Magnetische Streudichte:	ca. 5,0 mT
Stromart:	AC
Maße:	L 230 x D 50 x H 160 mm
Gewicht: (einschließlich der beweglichen Pole)	2,9 kg
Versorgungsleitung:	3-m-Sicherheitskabel mit Sicherheitsstecker
Lieferumfang:	MR [®] 51 Wechselstrom-Handmagnet 2 bewegliche Vorsatzpole Bedienungsanleitung Elektrisches Prüfprotokoll BGV A3